

Einführung in die Mangelmeldungs-App

AB 00

2025 | Theresa Erdmann



Einführung in die Mangelmeldungs-App

- 1. Homescreen
- 2. Persönliche Einstellungen
- 3. Technisches Objekt
- 4. Objektteil / Schadensbild
- 5. Kurztext und Langtext
- 6. Meldungsdatum und Uhrzeit
- 7. Anhänge
- 8. Anlegen / Zurücksetzen
- 9. Online / Offline Modus



Homescreen

1. Homescreen

- Technisches Objekt
- Objektteil
- Schadensbild
- Kurztext
- Langtext
- Gemeldet von
- Meldungsdatum
- Anhänge
- Eingaben rücksetzen / Anlegen

Technisches Objekt*		Sui
Technisches Objekt auswählen		
Objektteil* Objektteil auswählen		
Schadensbild* Schadensbild auswählen		
Beschreibung*		
Detaillierte Beschreibung		
Gemeldet von*		
TERDMANN		
Meldungsdatum*	23.01.	2025, 06:54
Anhänge [0]		
+		

...

15:01 Donnerstag 23. Jan.

50hertz

Elia Group

ull 🗢 🕬 95 % 🚧



Persönliche Einstellungen





2. Persönliche Einstellungen

- Tippen Sie oben rechts auf das Icon
- Informationen über letzte Synchronisierung
- Hilfe E-Mail
- Updates suchen aktualisieren
- Appinformationen wie Version xy
- Abmelden aus der App

	e
- anlagan	
ganlegen	C Synchronisieren (20.01.25 10:08)
Nickt	G Hilfe
ekt auswählen	C Nach Updates suchen
	Appinformationen
hlen	S Abmelden
t Swählen	
bjektteil und Schadensbild auswäl	
eschreibung	
•	23.01.2025, 15:02



Jui

2. Persönliche Einstellungen - Supportfunktion

- Tippen Sie auf Hilfe, es öffnet sich das Support- Fenster
- Tippen Sie auf den Briefumschlag, es öffnet sich ein E-Mail-Fenster
- Geben Sie bitte genügend
 Informationen zum Problem
- Tippen Sie auf den blauen Pfeil oben rechts zum senden

Technisches Objekt au	swählen		(m);	Technisches	Abbrechen
Objektteil* Objektteil auswählen			>	Objektteil* Objektteil au	Fehler MM-App
Schadensbild* Schadensbild auswähl	Supp	ort Fertig	>	Schadenst: Schadensbild	An: matid@ellagroup.eu Kopie/Blindkopie, Von: Theresa.Erdmann@50h
	Kontaktieren Sie den Support			Beschreibun Bitte zuer	Betreff: Fehler MM-App Hallo Mafid-Team,
Detaillierte Beschr	Aktivitätsprotokoll	>		Detaillien	Ich nabe tolgenden Fehler und benötige H (Gerne Bilder zum Verständnis einfügen)
Gemeldet von* TERDMANN				Gemeldet vo TERDMAN	Theresa Von meinem iPad gesendet
Meldungsdatum*			23.01.2025, 15:02	Meldungsda	
Anhänge [0]				Anhänge [0]	
+				+	

Anleger



Technisches Objekt





3. Technisches Objekt

- Tippen Sie in das Feld Technisches Objekt um die Maske zu öffnen
- Sie können scrollen oder oben die Suche nutzen (Großbuchstaben/ Kleinbuchstaben/ Zahlen)
- Hinweis: ausgegraute technisches Plätze gehören nicht zu Ihren "Arbeitsplatz" aber in den tieferen ebenen gibt es technische Objekte die Ihrem Arbeitsplatz zugeordnet sind

na seconda de la construcción de seconda de s		2.2
•	Kein Objekt ausgewählt	×
20-L-C5/1_		
) 380-kV-Ltg Rö-Re-Wd 573/57 > 20-L-C573A	Q Suchtext	
) 380-kV-Ltg Rö-Wd 573/574 20-L-C573_	O LWL / Erdseil	2
) 380-kV-Ltg Mar-Rö-Zw 577/578 > 20-L-C577_	20-L-C_903ERDS	>
) 380-kV-Ltg Str-Eu 585/586 > 20-L-C585_	C Leitungssystem 903 Reu-Mit	>
) 380-kV-Ltg Eu-Pul-Wini 587/ → 20-L-C587_	O Leitungssystem 904 Reu-Ch	>
) 380-kV-Ltg DrS-Rö-FrN 591/5 > 20-L-C591_	S903 Marker zum Referenzmuster	>
) 380-kV-Ltg Rö-M1 651/652 > 20-L-C651_	munor zum Kelefenzinustei	
) 380-kV-Ltg ReuW-Reu 901/902 > 20-L-C901_		
380-kV-Ltg Reu-Ch-Mit 903/9 > 20-L-C903_		
) 380-kV-Ltg KW Bx-Bä MaN/ > 20-L-CBBN_		
) 380-kV-Ltg KW Bx-Bä MaQ/ > 20-L-CBBQ_		
) 380-kV-Ltg KW Jän-Prl MaA/ > 20-L-CJPA_		
) 380-kV-Ltg KW Jän-Prl MaC/ > 20-L-CJPC_		
) 380-kV-Ltg KW Jän-Prl MaE/ > 20-L-CJPE_		
) 380-kV-Ltg KW SwPu-Grs M > 20-L-CSGA_		
220-kV-Ltg Eu-Wd-Rö 203/20 > 20-L-D203_		
		┥ ок



3. Technisches Objekt

- Navigieren Sie sich so tief wie möglich durch die technischen Objekte
- Sie sind am tiefsten Punkt, wenn Ihnen rechts ein kleines Häkchen angezeigt wird
- Dann tippen Sie unten auf ok

15:07 Donnerstag 23. Jan.		all 🗢 97 % 💏
<	Leiterseil AP B (5022351468)	×
Q Suchtext		
LA Portr - PRt 20-L-C901902FA01	Q. Suchtext	
O 902 Marker zum Referenzmuster	O Feldabstandshalter 5022351470	
	5022351467	
	5022351468 O Leiterseil AP C 5022351469	
	O 902_FA01 Marker zum Referenzmuster	5
		🕈 ок



3. Technisches Objekt – GPS-Suche

- Sie können die GPS-Suche nutzen durch tippen auf den blauen Pfeil (links unten neben ok)
- Es wird im Umkreis von 1,5Km gesucht
- Technische Objekte in der Nähe werden angezeigt
- Beachten Sie ggf. Ihre iPad-Einstellungen für Standortdaten





Objektteil / Schadensbild





4. Objektteil / Schadensbild

- Pflegen Sie im _ nächsten Schritt bitte das passende Objektteil und Schadensbild zu ihrem ausgewählten technischen Objekt
- Tippen Sie dazu _ nacheinander auf Objektteil und Schadensbild

Objektteil auswählen

Beton 0005 (OB-FU1)	Schadensbildsgru	uppe auswählen	
Fuge 0010 (OB-FU1)	Abplatzungen	Schadensbild auswählen	
Kabeleinführung 0015 (OB-FU1)	SB-BET1		
Bewehrung 0020 (OB-FU1)	Freiliegende Bewehrung SB-BET2	freiliegende Bewehrung geringer Größe 0005 (SB-BET2)	>
Oberflächenschutzsystem 0025 (OB-FU1)	Rissbildung SB-BET3	freiliegender Bewehrung mittlerer Größe 0010 (SB-BET2)	>
Sonstiges 9000 (SONST)	Aussinterungen SB-BET4	freiliegender Bewehrung großer Größe 0015 (SB-BET2)	>
	Schadhafte Bauteileinbindung SB-BET5	>	
	Sonstige	Mangelmeldungs-A	.pp 13

Sonstige SONST



Kurztext und Langtext





0

5. Kurztext und Langtext

- Der Kurztext wird automatisch aus dem Objektteil/ Schadensbild gebildet
- Das können Sie bei Bedarf löschen und durch eine eigene Beschreibung ergänzen
- Wenn Sie "Sonstige"/"Sonstige" auswählen, ist der Kurztext ein Pflichtfeld
- Im Langtext können Sie den Mangel genauer beschreiben

Meldung anlegen

Technisches Objekt* Fundament (20-L-C585MAST-M3FUND) - F3 (5022114255)	ලිංගු
Objektteil* Kabeleinführung (0015/OB-FU1)	>
Schadensbild* freiliegender Bewehrung mittlerer Größe (0010/SB-BET2)	>
Beschreibung* Kabeleinführung / freiliegender Bewehrun	回
Detaillierte Beschreibung	



Meldungsdatum und Uhrzeit





6. Meldungsdatum und Uhrzeit

	Meldungsdatum*								04.04.2025, 3	17:36
		April	2025 >				<	< >		
Es wird automatisch		МО	DI	MI	DO	FR	SA	SO		
das aktuelle Datum			1	2	3	4	5	6		
mit der Uhrzeit		7	8	9	10	11	12	13		
gepflegt		14	15	16	17	18	19	20		
Durch tippop out dag		21	22	23	24	25	26	27		
Durch uppell auf das		28	29	30						
dies ändern		Zeit					ľ	17:36		

Das Datum darf
 nicht älter als 3
 Monate sein oder in
 der Zukunft liegen

_

_

Meldungsdatum*	Q) Datun	n darf nic	ht älter a	als drei M	/lonate s	sein.	02.05.2025, 12:42		🕢 Dat	um darf i	nicht in c	ler Zuku	nft liegen		02.05.2025, 12:42
	Janua	ar 2029	5 >				< >		Mai 2	2025 >				<	>	
	MO	DI	MI	DO	FR	SA	so		MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
			1	2	3	4	5					1	2	3	4	
	6	7	8	9	10	11	12		5	6	7	8	9	10	11	
	13	14	15	16	17	18	19		12	13	14	15	16	17	18	
	20	21	22	23	24	25	26		19	20	21	22	23	24	25	
	27	28	29	30	31				26	27	28	29	30	31		
	Zeit						17:36		Zeit					1	7:36	



Anhänge



7. Anhänge

- Tippen sie
 unten links
 unter Anhänge
 auf das plus
- Erlauben Sie
 den Zugriff auf
 Ihre "Bibliothek"

Anhänge [0]	Fotobibliothek	
+	Fotografieren	
	Dateien	"Mangelmeldung Anlegen Test" möchte auf deine Fotos
		zugreifen

Allow photo library access for attaching photos

Weitere Fotos auswählen ...

Aktuelle Auswahl behalten

7. Anhänge

- Wählen Sie ein Bild oder mehrere aus
- Sie können auch Dateien anfügen
- Sie können auch direkt fotografieren
- Unter Anhänge erscheint eine kleine Vorschau ihrer Bilder/Dateien
- Zum Löschen eines Anhanges drücken sie einfach auf das Dokument, es öffnet sich und über den Mülleimer kann es wieder gelöscht werden



50hertz

Elia Group



Mangelmeldung anlegen / zurücksetzen





8. Mangelmeldung anlegen / zurücksetzen

 Durch tippen auf Anlegen (unten rechts) wird die Meldung gespeichert und ins SAP übertragen.

🔓 Anlegen

- Es erscheint eine Abfrage, ob Sie zum technischen Objekt weitere Meldungen anlegen wollen
- Bei ja bleibt das technische Objekt ausgefüllt
- Bei nein wird das technische Objekt gelöscht
- Oben im Kopf erscheint "kurz" die Nachricht, dass die Meldung übertragen wird
- Durch Tippen auf Eingaben zurücksetzen, werden alle Einträge gelöscht

۵.		
Meldung anlegen		
	C Meldung/en werden hoc	hgeladen (Hochladen)
Technisches Objekt* Fundament (20-L-C585MAST-M3	FUND) - F3 (50221142!	55)
Objektteil* Kabeleinführung (0015/OB-FU1)		
Schadensbild* freiliegender Bewehrung mittlerer Größe (G	0010/SB-BET2)	
Beschreibung* Kabeleinführung / freiliegender Bewehrun		
Test Mangel		
Gemeldet von*	Meldung a Meldung w	ngelegt urde im
TERDMANN	Offlinespeicher a wird hochgelad	angelegt und en. Weitere
Meldungsdatum*	Objekt anl	egen?
	Nein	Ja
Anhänge [2]		



Online / Offline Modus





9. Online / Offline Modus

- Sie können Meldungen online und offline anlegen
- Das Symbol oben links über "Meldungen anlegen" zeigt an, dass Sie sich im Offline Modus befinden
- Sie können wie gehabt weiter arbeiten und mehrere Meldungen anlegen und speichern
- Es läuft oben links ein Zähler mit, damit Sie wissen wie viele
 Meldungen sich aktuell im
 Offlinespeicher befinden

Neldung anlegen

Technisches Objekt* Fundamente (20-S-EU_-C_-Q003-QB02-UL01) - S



Objektteil* Kabeleinführung (0015/OB-FU1)

Schadensbild* freiliegender Bewehrung mittlerer Größe (0010/SB-BET2)

Beschreibung* Kabeleinführung / freiliegender Bewehrun

Hier können Sie beliebig den Mangel detaillierter beschreiben.

 Gemeldet von*
 Meldung angelegt

 TERDMANN
 Meldung erfolgreich im
Offlinespeicher angelegt.
Weitere Meldung zum
technischen Objekt anlegen?

 Meldungsdatum*
 Nein
 Ja



25

9. Online / Offline Modus

- Ein abmelden im Offline
 Modus ist nicht möglich, es
 müssen erst die offenen
 Meldungen synchronisiert
 werden.
- Wenn Sie wieder Online sind, werden die Meldungen automatisch hochgeladen und Sie kriegen eine Meldung bei erfolgreicher Übertragung

Abmelden nicht möglich Es befinden sich 1 Meldungen im Offlinespeicher. Diese müssen vor dem Abmelden synchronisiert werden. OK 11 **Meldung anlegen** Meldung/en werden hochgeladen **Meldung anlegen** Meldung/en erfolgreich angelegt Imeldungs-App



